



モーター 型 式 名	電 源	公称出力 (W)	電 流 (A)		消費電力(W)		極 数 (P)	重 量 (kg)	騒 音 (dB)	
			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz			50Hz	60Hz
EF-40DTC-V	三相 200V	200	0.62 (0.68)	0.68 (0.83)	150 (155)	225 (230)	4	46	49 (54)	53 (58)
電 動 機 形 式		耐圧防爆形 三相誘導電動機 E種4極 防爆構造d204								
耐 電 圧		A.C1500V 1分間			絶 縁 抵 抗			10MΩ以上(500V絶縁抵抗計)		
最大負荷電流 (A)			50Hz	0.99	60Hz	1.15	*電流,入力,騒音はフリーエア時の値。 ( )内は吸気時参考値。			
防爆構造電気機械器具検定番号			第T65572号			*モーターブレーキ選定電流値は使用限界点電流				



モータ一見上図  
モータ一側(反負荷側)から

電線接続用ねじは端子箱内に付属されています。  
ゆるまないようしっかりと締めて、ピニルテープなどで  
確実に絶縁します。

アース端子は端子箱の内、外2か所に設けてあります。

[illegible]